

## Инструкция по обновлению сигнатурной прошивки для Neoline X-COP 4100\_4200

1. Скачайте со страницы на сайте neoline.ru в разделе Обновления <http://neoline.ru/obnovleniya/> актуальную версию прошивки



### ОБНОВЛЕНИЯ

Если у вас есть вопросы, связанные с гарантийным обслуживанием, использованием или покупкой нашей продукции, мы с радостью ответим вам. Для этого необходимо заполнить форму запроса на этой странице.

### ОБНОВЛЕНИЯ

#### Внимание!

Уважаемые клиенты, прежде чем обновлять устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, которая содержится в архиве с прошивкой!

Радар-детекторы

NEOLINE X-COP 4100

или

### ОБНОВЛЕНИЯ


#### Внимание!

Уважаемые клиенты, прежде чем обновлять устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, которая содержится в архиве с прошивкой!


Радар-детекторы

NEOLINE X-COP 4200


2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скаченный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».




Щелкните в правом окне на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».




3. Если вы ранее не устанавливали драйвер, то необходимо узнать разрядность Windows (64 или 32 бит), из соответствующей папки CDC\_DRIVER\_\*\*bit запустить файл «Silabs-CDCInstaller\_x\*\*», в появившемся окне нажать кнопку «Далее».




В следующем окне необходимо установить курсор на «Я принимаю это соглашение» и нажать снова кнопку «Далее».




После установки всплывет следующее окно. Нажимаем «Готово», драйвер установлен.




4. Запустите программу «X-COP\_Updater(Rcv1\_5)», если у Вас Windows XP или «X-COP\_Updater(Rcv1\_7)», если другая версия Windows.
5. Подключите радар-детектор к ПК через USB-шнур. В окне программы появится надпись, что радар подключен: X-COP 4X00 is connected».



6. Поставьте галочку слева от строки «Firmware».  
Нажмите на кнопку [...] справа от строки «Firmware».  
Выберите файл «X-COP 4100\_4200(REV.M05).efm» из папки  
«Сигнатурная прошивка X-COP 4100\_4200 от 16.10.2018», нажмите  
«Открыть».




7. Поставьте галочку слева от строки «Voice».  
Нажмите на кнопку [...] справа от строки «Voice».  
Выберите файл «X-COP41(2)00\_Voice(RevM02).voi» из папки  
«Сигнатурная прошивка X-COP 4100\_4200 от 16.10.2018», нажмите  
«Открыть».




8. Нажмите кнопку «DOWNLOAD» и дождитесь окончания загрузки обновления.

**ВНИМАНИЕ:** Во время обновления не отключайте шнур от устройства; не прерывайте установку обновлений; не закрывайте окно загрузчика; не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и **выходу из строя** устройства.



9. Только по окончании обновления, нажмите «ОК» во всплывшем окне. Обновление завершено. Можете отключить устройство.



## Новые функции:

### Фильтр Z-сигнатур

Уникальная технология, разработанная компанией Neoline для снижения кол-ва ложных срабатываний. Своевременно распознает и блокирует ложные срабатывания от Датчиков Мертвых (Слепых) Зон автомобилей. Существенное отличие данной технологии от других сигнатурных технологий, в том, что при использовании Фильтра Z-сигнатур не будут блокированы настоящие полицейские радары.

## Возможные проблемы и пути их решения:

### 1. ПК не видит устройство

- Установите/переустановите драйвер (см. п. 3).
- Запустите другую версию Updater.
- Проверьте правильность подключения шнура-USB. При возможности, попробуйте вставить в другой слот USB на вашем ПК.
- Замените провод USB на другой.
- Отключите антивирус.

### 2. После подключения устройства, не активны кнопки [...] справа от строк

- Убедитесь, что программа видит устройство (см. п. 5).
- Установите галочки слева.
- Перезапустите X-COP\_Updater.
- Заново подключите устройство.

### 3. Программа не видит файлы прошивок

- Убедитесь, что правильно выбрали путь к папке с прошивкой.

- Убедитесь, что распаковали содержимое архива (см. п. 2.). Для распаковки может дополнительно потребоваться установка программы-архиватора. Например: WinRAR: [www.win-rar.ru/download/](http://www.win-rar.ru/download/)

#### 4. Ошибка «DOWNLOADING FAILED!!!»

- Заново нажмите кнопку «Download».
- Снимите галочку с пункта «Data Base» и установите сначала прошивку, а затем отдельно голосовые файлы.